

MANUAL DE INSTRUÇÕES



APRESENTAÇÃO

O Pedal Supply PS16 é um sofisticado sistema de suprimento de energia para pedais de efeitos e pedaleiras. Trata-se de uma fonte estabilizada com tecnologia Noise Free que garante uma alimentação com tensão de 9Vdc livre de ruídos e sem variações. Possui internamente duas fontes com capacidade de fornecimento de corrente de até 750mA cada. São duas fontes totalmente independentes com suas referências de terra internamente isoladas (ground isolated), sendo uma ferramenta útil para eliminação de problemas de ruídos causados por ground loopings. Possui proteção contra curto-circuitos acidentais e sobrecargas na alimentação 9Vdc. Está protegida por um sólido gabinete de aço-carbono, garantindo total blindagem eletromagnética, robustez e longa durabilidade ao produto. Possui duas tomadas auxiliares de fácil acesso para conexão de fontes de alimentação adicionais, garantindo compatibilidade com equipamentos que exijam tensões diferentes de 9Vdc ou com consumo de corrente maior que 750mA.

O Pedal Supply PS16 pode ser utilizado alimentando os pedais dispostos diretamente no chão ou, de maneira mais sofisticada, dentro de pedalboards com fixação por Velcro, como o modelo PB16 Landscape.

CONEXÕES

A maioria dos pedais funcionam com 9Vdc e com a polaridade dos cabos que acompanham o Pedal Supply PS16. Em caso de dúvidas consulte o manual do fabricante do pedal ou informe-se com um técnico de sua confiança.



Tenha certeza do valor da tensão de alimentação e da polaridade de cada pedal antes de conectá-los ao Pedal Supply.



Certifique-se de que a soma das correntes de consumo de cada seção de pedais não ultrapasse o valor máximo de 750mA por fonte.

Caso o valor total das correntes dos pedais seja superior a 750mA por seção, utilize uma fonte adicional conectada à uma das tomadas AC AUX. Consulte os manuais dos pedais para obter informações sobre o consumo de cada um.



Programa a chave de voltagem 127/220V para a tensão da rede elétrica antes de conectar o cabo de força do Pedal Supply à tomada.



A tensão das tomadas AC AUX é a mesma que a tensão da rede elétrica em que o cabo de força estiver conectado.



Quando for utilizar apenas uma das fontes do Pedal Supply PS16 utilize a fonte PRINCIPAL, pois é ela que fornece a blindagem eletromagnética ao equipamento.



Coloque as proteções plásticas nos plugs que não estiverem sendo utilizados para evitar contato com as partes metálicas dos pedais.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Todos os produtos fabricados pela Landscape são inspecionados e conferidos no momento da sua embalagem e expedição. Acompanham o Pedal Supply PS16 os seguintes itens:

- 02 cabos com 4 plugs P4 (2.1x5.5)
- 02 cabos com 3 plugs P4 (2.1x5.5) e 1 plug P2
- 25 cm de velcro adesivo
- 01 Manual de Instruções
- 01 Certificado de Garantia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão Estabilizada	9 Vdc
Corrente máxima/fonte	750 mA
Conexões p/ pedais	14 plugs P4 (2.1x5.5)
Conexões p/ pedais	2 plugs P2 (3.5mm)
Dimensões(LxAxP)	255x72x56 mm
Peso	1.35 kg

Indústria Brasileira

Todos os direitos reservados <http://www.landscapeaudio.com.br>